

7" Heim-Videoüberwachungsset Touch & App

Art.-Nr. TVAC16000A



- Komplettsset aus IR Funk-Außenkamera, Monitor und Docking-Station
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Kompakte IP66 Außenkamera mit Infrarot Nachtsichtfunktion (IR-LEDs)
- Auflösung 640 x 480 Pixel @ 25 fps bei Vollbild (320 x 240 bei Mehrfachansicht)
- 7" Farbmonitor mit integriertem Lautsprechern (Akkubetrieb)
- Einfache Bedienung dank Touchscreen und hochwertigem Bedienmenü
- Mobiler Zugriff via App
- Fernzugriff via LAN über die Docking-Station (plus Akkuladen für Monitor)
- Um bis zu 3 Funk-Kameras erweiterbar

Das Komplettsset enthält alles, um die Videoüberwachung in Betrieb zu nehmen: eine Funk-Außenkamera für den 24/7-Betrieb und einen 7" Funk-Monitor mit intuitivem Touchscreen zur bequemen Bedienung. Ideal für Privathaushalte, Gastronomie, Büros und kleine Betriebe. Auch ein leer stehendes Ferienhaus ist per Fernzugriff leicht überwacht.

Großer Monitor, flüssige Bilder, einfache Bedienung

Der übersichtliche Monitor dient als Überwachungszentrale. Er zeigt jede Kamera im Vollbild in VGA-Auflösung (640 x 480) und 25 fps an, in der Mehrfachansicht in QVGA (320 x 240) an. Die Bedienung erfolgt per Touchscreen über ein professionelles Rekordermenü. Aufzeichnungen erfolgen auf einer SD-Karte im Monitor.

Docking-Station: Fernzugriff per Smartphone-App

Mit Hilfe der ABUS App sehen Benutzer auch von unterwegs was zuhause passiert. Ist der Monitor in der Docking-Station „geparkt“ und die Internetverbindung steht, können die Live-Bilder direkt über das Smartphone

7" Heim-Videoüberwachungsset Touch & App

Art.-Nr. TVAC16000A

angezeigt werden. In der Dockingstation findet gleichzeitig das Laden des Akkus statt.

Digital verschlüsselter Funk

Bild und Ton werden vertraulich per verschlüsseltem Digitalfunk zwischen Kamera und Monitor übertragen. Damit ist ein Mitsehen und -hören durch Fremde ausgeschlossen.

Erweiterbar auf bis zu 4 Funk-Kameras

Das Komplettsset enthält den Monitor und eine Funk-Kamera. Der Monitor kann mit max. 4 Kameras verbunden werden, so dass max. 3 weitere Kameras hinzugefügt werden können.

Einschränkungen

Monitor und Kameras sind aneinander gebunden. Der Monitor kann nicht mit anderen Kameras betrieben werden und umgekehrt. Die Funk-Kamera benötigt eine Steckdose zum Anschluss des Netzteils – dies vor der Montage prüfen und ggf. eine Dose setzen.