

USB Serial Adapter

550170

Wie finden Sie den einfachsten Weg, um Ihren PDA am USB-Anschluss Ihres PCs anzuschließen? Der USB-Seriell-Konverter dient als Brücke zwischen einem USB-Anschluss und einem seriellen RS-232-Standardanschluss. Sie müssen nur leicht das Kabel in den PC oder Hub-Anschluss einstecken, und er kann beliebige RS-232-Geräte, wie z. B. PDA, Scanner, Drucker usw. verbinden.

Merkmale

- Konform mit der USB-Spezifikation Version 1.1
- Unterstützt serielle RS-232-Schnittstellen
- Unterstützt 500 kbit/s Datenübertragungsrate
- USB-Unterbrechungszustand
- Plug & Play-kompatibel
- USB-Host-Gerätetreiber erhältlich
- Versorgung über die USB-Verbindung – kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Unterstützt Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista 32/64 bit und Mac 10.x

Systemanforderungen

- IBM-kompatibler PC oder Mac
- Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista 32/64 bit, Mac 10.x
- Verfügbarer USB-Anschluss
- 64 MB RAM oder mehr.
- Pentium 233 MHz oder höher



Anwendung



Computer

Kompatibel mit USB-fähigen Desktop-PCs oder Notebooks

Serielles Gerät

Technische Daten

Datenübertragungsrate	500 kbit/s
Funktion	Der USB 1.1-Seriell-Konverter dient als Brücke zwischen einem USB-Anschluss und einem seriellen RS-232-Standardanschluss
Anschlüsse	USB 1.1, USB Typ A-Stecker
Leistung	Stromversorgung über Bus
Betriebssystemunterstützung	Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista 32/64 bit, Mac 10.x
Zubehör	Treiber-CD, Schnellinstallationsanleitung

*Technische Daten können sich ohne weitere Vorankündigung ändern.

Paketinhalt

- USB-Seriell-Konverter x1
- Treiber-CD x1
- Schnellinstallationsanleitung x1